



BOITIER DE SYNTHÈSE

BOSY 1



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Ce boîtier de synthèse permet le renvoi à distance des informations générales issues d'un tableau de signalisation d'alarme incendie. La liaison s'effectue avec du câble téléphonique 9/10^{ème} et une alimentation externe.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimension (mm) : 145 x 130 x 35

Couleur : Gris clair

Indice de protection : IP 42

Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II

Alimentation générale externe : 12V à 24V.

RACCORDEMENTS

Vers la centrale	1	ACQUIT. SONORE
	2	ACQUIT. SONORE
	3	0V
	4	+ ENTRÉE DÉRANGEMENT
	5	+ ENTREE ALARME
	6	+ 24V

Pas de cavalier : le BUZZER est hors service